

bpt

XC220
Beltéri egység
Szerelési utasítás

Verzió: 01/2002
Dátum: 2002 május

Fordította: Dvorák László

	<p>XC/220 BELTÉRI EGYSÉG</p> <p>FIGYELMEZTETÉS A FELSZERELŐ SZÁMÁRA Ezt a szerelési utasítást át kell adni a felhasználónak</p> <p>XC/220 KIHANGOSÍTOTT MODUL</p> <p>A kihangosított audio modul a 200 – as sorozatú audio beléptető összeállításhoz használatos. Az alábbi tulajdonságok jellemzik (1. ábra):</p> <ul style="list-style-type: none">• Kiegészítő szolgáltatás☐ Ajtózár oldása🔊 Audio (a gombot benyomva kell tartani a beszélgetés egész ideje alatt) <p>Az összes kapocspont funkciója: (2. ábra)</p> <ul style="list-style-type: none">5 - tápfeszültség (közös pont)7 hívás8 audio a vevőhöz9 audio a kültéri egységre kiegészítő szolgáltatás gombja (24 V 1 A max.) <p>FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK</p> <ul style="list-style-type: none">- Kérjük, hogy ne nyissa ki, vagy szerelgesse az egységet- Az eszköz törpefeszültségen működik (24 V AC) és nagyobb feszültségre nem köthető- Meghibásodáskor vagy a rendszer-összeállítás módosításakor (pld. tápegység csere) vegye fel a kapcsolatot az erre specializálódott karbantartó szolgálattal. <p>Az SW1 jumper feladata Normál állapotban készen beszerelve szállítjuk. Vegye ki a jumpert, ha a hívásjelzés hangerejét csökkenteni kell (4. ábra).</p> <p>Technikai jellemzők</p> <ul style="list-style-type: none">- A kiegészítő szolgáltatási gomb kapcsolási teljesítménye: max. 24 V 50 mA <p>Üzemi hőfoktartomány: 0 °C --+35°C között</p>	<p>MEGJEGYZÉS: A beltéri egységeket (C/200 vagy az XC/200) nem lehet együttszerelni az XC/220 kihangosító modullal ugyanabban az összeállításban. Ha GVV/200 vezérlő egységet használ, akkor a modul együttműködhet az NC/220 vevőkkel.</p> <p>Az XC/220 vevő modul felszerelése A burkolat eltávolítása után (mellső csavar a 2. ábra alján) rögzítse a házat közvetlenül a falra (3A ábra) vagy a süllyesztett dobozra (3B vagy 3C ábra). Ha a fal nem teljesen sík, akkor ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavarokat. Vezetékezze ki a modult és rakja vissza a burkolatát (4. ábra). Szerelje fel a két oldalrész (5. és 6. ábra)</p>
--	--	---